


เครื่องดักจับแมลงบิน



มอก. 1955-2551



บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด

201/25 ม.8 ถ.พุทธรักษา ด.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2387-1966 แฟกซ์. 0-2060-7107 e-mail: qis-insect@Hotmail.com

	เครื่องรุ่น K-1 ระบบแผ่นกาวใส 2 หน้า
กำลังไฟฟ้า	220 V
หลอดไฟ UV	2 x 15 วัตต์ชนิดมีฟิล์มหุ้ม(Shatter Proof)
น้ำหนัก	3.5 กก.
ขนาดเครื่อง	52 ซม. x 31 ซม. x 13 ซม.
ครอบคลุมพื้นที่	150 ตร.ม.
วัสดุตัวเครื่อง	White Gavanized Steel
ขนาดแผ่นกาวใส 2 หน้า	12 * 43 ซม.
วิธีการทำงาน เครื่องดักยุง แมลงวัน แมลงรบกวน	เป็นเครื่องดักแมลงที่ออกแบบสำหรับดักจับแมลงบินชนิดต่างๆ ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ระบบแผ่นกาวใส 2 หน้า ยึดอยู่กับแกนกลางระหว่างหลอดไฟ เมื่อแมลงบินเข้ามาเล่นไฟ จะติดกับแผ่นกาวใสทันที เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้ระบบ GMP ISO

การใช้งานเครื่องดักแมลง ระบบแผ่นกาวใส รุ่น K - 1

เครื่องดักแมลงบินระบบแผ่นกาวใส รุ่น K - 1 ตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบสีขาว ใช้คลื่นแสงจากหลอดไฟ UVA หรือ BLACK LIGHT ในการดึงดูดแมลงให้เข้ามาที่เครื่องดักแมลงบิน และแมลงบินจะถูกดักจับด้วยแผ่นกาวใส ทำให้แมลงบินติดกับแผ่นกาวใส (อายุแผ่นกาวใส 30-35 วัน) แมลงบินไม่เกิดการกระเด็นออกนอกเครื่อง และสามารถดักจับแมลงบินได้ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

การเปลี่ยนแผ่นกาวใส

1. จับแกนกลางเครื่อง 2 มือ แล้วดึงออกมา
2. ลอกกาว 2 หน้า ที่แผ่นกาวใส ออกทั้ง 2 ข้าง
3. ยึดติดบนแกนด้วยกาว 2 หน้า แล้วจึงแผ่นกาวใสให้ตึง
4. ลอกกระดาษที่ปิดหลังแผ่นกาวใสออก ทั้ง 2 ด้าน
5. ใส่แกนกลับไปกลางเครื่องจนสุด

การเปลี่ยนหลอดไฟ UVA

1. จับแกนกลางเครื่อง 2 มือ แล้วดึงออกมา
2. ถอดหลอดไฟจากหัวสปริง ไปด้านซ้าย-ขวา แล้วดึงออกมา
3. นำหลอดไฟ UVA ใส่กลับไป โดยถอดหลอดไฟจากหัวสปริง ไปด้านซ้าย-ขวา แล้วดันเข้าไป
4. หลอดไฟ UVA มีอายุการใช้งาน 9,000 ชั่วโมง

การบำรุงรักษา

1. ปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ทำทำความสะอาด
2. เวลาทำความสะอาดภายในเครื่อง ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด
3. ตัวเครื่องด้านนอกใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้ง หรือยาขัดสียรถยนต์
4. นำแมลงบินที่ติดแผ่นกาวใสไปตรวจนับ หรือ ไปทิ้ง
5. แผ่นกาวใสควรเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ถูกความร้อน หรือแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้ 365 วัน
6. แผ่นกาวใสเมื่อเปิดใช้งาน ไม่ควรเกิน 35 วัน (เพื่อคุณภาพสูงสุด)

การแก้ไข

1. ขยับปลั๊กไฟ ตรวจสอบว่ามีไฟเข้าเครื่องหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
3. ตรวจสอบว่าหลอดไฟเสีย ขั้วหลอดดำหรือไม่
4. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ โทรศัทพ์แจ้ง

บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด โทร. 0-2387-1966